

## GGP CLAVIER RADIO WHYPAD Notice maj LP01/25

### Fonctionnement, principe :

- 1° On enregistre le signal radio d'une télécommande déjà en service sur la motorisation sur l'une des touches 1, 2, 3 ou 4 du clavier.
- 2° On personnalise le code à 4 chiffres du clavier.  
(code usine = 9999)

### Utilisation :

- 1° Tapé le code 4 chiffres sur le clavier => Led ROUGE
- 2° Puis sur la touche 1 ou 2 ou 3 ou 4 => Led VERT  
Le clavier transmet un signal radio identique à celui émis par la télécommande originale.  
Si erreur en tapant le code le clavier Bips 10 x

Universel : Ce clavier radio est capable d'enregistrer 4 codes radio de 4 télécommandes dans les fréquences 433 Mhz ou 868 Mhz, de codage et de marques, totalement différentes.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

Les touches du clavier sont protégées par un capot en polycarbonate

Étanche à la pluie, IP54 Alimentation : 2 piles x LR03 AAA 1,5V

Température de travail : -20°/+60°C Dimensions : 90x75x30 mm Poids : 100 gr

Peut enregistrer jusqu'à 4 codes radio sur les touches 1, 2, 3 et 4

Enregistre les codes fixes, codes Rolling Codes en fréquence 433 / 868 Mhz AM/FM.

Préconisation de pose.

Le clavier doit être fixé sur un mur vertical, à hauteur d'homme, la charnière du capot en haut à l'abri du soleil à une distance maximum de 10 m du récepteur radio (tester la portée radio avant la pose)

### **1° Préparation du clavier pour l'enregistrement du signal radio d'une télécommande :**



Tenir enfoncé la touche en bas à droite « (-) » du clavier, 10 secondes =>  
Le clavier fait 4 Bips  
=> La LED clignote lentement VERTE

Vous disposer de 10 secondes pour la suite de la procédure, ci-dessous :  
Si plus de 10 secondes sans aucune manipulation, la procédure s'interrompt

#### **1.1° Enregistrement d'une télécommande à codage simple:**



Ex de télécommandes à codes simple

- Approcher la télécommande à enregistrer à 2 cm sur le côté de la touche 6 du clavier, puis tenir enfoncé la touche de la télécommande que vous souhaitez copier.
- LA LED du clavier clignote rapidement VERTE.
- Choisir et enfoncer une des touches entre 1 et 4 du clavier.  
Le LED s'allume VERT FIXE et le clavier fait 1 bip.  
Fin de la procédure. [www.portail-automatique.fr](http://www.portail-automatique.fr)

Tester votre clavier en composant le code usine 9999 + appui sur la touche choisie.

### **2° Personnalisation du code du clavier. Obligatoirement un code à 4 chiffres**



Tenir enfoncé la touche « clé » en bas à gauche.

Après 5 secondes le clavier fait 2 Bips.

Relâcher la touche, la LED reste allumée ROUGE.

Composer le code du clavier (Code usine= 9999), suivi d'un appui bref sur la touche « clé ».

Le clavier fait un Bip long et le LED est allumé ROUGE fixe.

Dans les 5 secondes, taper un code de 4 chiffres de votre choix.

Finaliser en appuyant brièvement sur la touche « clé ».

Le clavier fait 3 Bips et clignote 3x ROUGE.

Tester votre clavier en tapant votre code personnalisé + la touche de votre choix.

## GGP CLAVIER RADIO WHYPAD Notice maj LP01/25

### 3° Rétablissement du code usine 9999.

Ouvrir le clavier et débrancher une des 2 piles. Tenir enfoncé la touche « clé », remettre en place la pile, puis relâcher la touche.

Le clavier fait 5 Bips et clignote 5x ROUGE, confirmant la réussite de l'opération et le retour au code 9999

### 4° Enregistrement d'une télécommande Rolling Code Complexe :

Reprendre la procédure décrite au **point 1°** de cette notice, puis :

- Approcher la télécommande à enregistrer à 2 cm sur le coté de la touche 6 du clavier
- Tenir enfoncé la touche de la télécommande que vous souhaitez copier.
- La LED s'allume 3 secondes VERT, puis clignote lentement 2x VERT.

**4.1°**- Ici, il faut transmettre le code « source » de la télécommande.

*Voir la notice d'origine de la télécommande => exemple pour FAAC au point 5°, ci-dessous.*

A la réception du code source, la LED clignotement rapidement VERTE.


Choisir et enfoncé une touche, entre 1 et 4, qui vas enregistrer le signal de cette télécommande.

Le LED s'allume VERT FIXE et le clavier fait 1 bip.

- Finaliser l'opération en enregistrant l'émission radio du clavier en suivant la procédure du fabricant, comme si le clavier était une télécommande neuve à enregistrer sur le récepteur

### 5° Exemple, enregistrement des télécommandes Rolling code FAAC/ GENIUS 868 Mhz.

Reprendre au point **4.1°** => Transmission du code source :  
 Éloigner la télécommande FAAC®/GENIUS-868® de la TELECOPIEUSE©  
 Enfoncer fermement et simultanément les touches P1 et P2.  
 la LED de la FAAC®/ GENIUS-868® clignote rapidement. Relâcher.  
 Tenir enfoncé de nouveau la même touche qu'au début de la procédure.  
 La LED clignote rapidement VERTE.  
 Tenir enfoncé la touche choisie, à votre choix entre 1 et 4.  
 Emettre 2 fois de suite pour que le clavier soit enregistré sur le récepteur.



Dans le cas ou les télécommandes en services sont des TELECOPIEUSE© WHY ou ECO :  
 Procédure pour la transmission du code source pour les marques BFT, FAAC, GENIUS, V2)  
 Appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 de la TELECOPIEUSE© pendant 4 secondes.  
 Relâcher quand la LED clignote VERT.  
 Alors que la LED clignote, appuyer sur la touche désirée pour transmettre le code source.  
 Attention, ensuite il faut enregistrer le clavier sur le récepteur radio comme une télécommande neuve

### **Produits NON COMPATIBLES avec le clavier WHYPAD:**

Globalement, l'ensemble des télécommandes qui ont un N° gravé sur le boîtier sont des télécommandes du type « contrôle d'accès » et ne sont pas compatibles avec le clavier KEYPAD

- Toutes les télécommandes à quartz et antenne ferrite 29.995 Mhz 30,800 Mhz ...	- Les télécommandes Bi-Secur : DIAGRAL, HORMANN-BS, MARANTEC-BS					
	<b>Les télécommandes type "contrôle d'accès" utilisées en collectif – copropriété ne sont <u>pas compatibles</u> avec le clavier :</b>					
						
Télécommande avec Quartz	COMELIT® IMMOTEC®	IMMOTEC® toutes couleurs	INTRATONE®	INTRATONE® toutes couleurs	NORALSY®	URMET®